

# Stappenplan internetverbinding herstellen

*Alleen van toepassing op systemen met SolarEdge Wifi kit / Antenne*

- **Stap 1:** Ga naar de omvormer en zet de AAN/UIT-schakelaar van de omvormer UIT. Dit is het rode hendeltje onderop de omvormer, ook wel de DC-schakelaar genoemd.
- **Stap 2:** Houdt nu de OK-knop op de omvormer voor vijf seconden ingedrukt om het configuratie menu te activeren.
- **Stap 3:** Er wordt gevraagd om een uit 8 tekens bestaand wachtwoord. Druk de volgende knoppen in de volgende volgorde in: Pijl omhoog + Pijl omlaag + OK + Pijl omhoog + Pijl omlaag + OK + Pijl omhoog + Pijl omlaag.
- **Stap 4:** Je komt nu in een menu waar je met de knop Pijl omlaag naar de optie Communication kunt gaan. Selecteer deze tenslotte door op de knop OK te drukken.
- **Stap 5:** In het volgende menu wat nu verschijnt, ga je naar beneden met de Pijl omlaag toets tot aan Wi-Fi Conf. Selecteer deze met de OK-knop.
- **Stap 6:** In het menu wat nu verschijnt kies je met de OK-knop voor de optie Scan Networks. Wanneer je dit geselecteerd hebt, gaat de omvormer scannen naar netwerken in de omgeving.
- **Stap 7:** Zodra de omvormer de netwerken heeft gescand, verschijnt er in het scherm van de omvormer een overzicht van de beschikbare netwerken in de omgeving. Achter de netwerken staat de signaalsterkte van de netwerken vermeld: H = HIGH = Hoog, M = MEDIUM = Gemiddeld, L = LOW = Laag.
- **Stap 8:** Selecteer met de OK-knop het netwerk waar je de omvormer mee wilt verbinden en voer dan het Wi-Fi wachtwoord hiervan in door hierbij gebruik te maken van de pijltoetsen op de omvormer om de juiste tekens te selecteren. Houdt de OK-knop lang ingedrukt wanneer je het wachtwoord ingevoerd hebt. De omvormer zal nu verbinding maken met het gekozen internetnetwerk. Dit duurt ongeveer 30 seconden.
- **Stap 9:** Bij een stabiele internetverbinding zijn je opwekgegevens na hooguit een uur weer zichtbaar. (mits je zonnepanelen op dat moment lichtinstraling krijgen).
- **Stap 10:** Schakel de rode DC-schakelaar onderop de omvormer weer in.